

# DT-3/4 ダイナモチューブライト組立補足説明書 (基板はんだ付編) ①

### 1/4W抵抗器

33Ω (橙橙黒金)

抵抗を基板に奥まで挿し込む

リードを基板の根本から曲げてひろげる

記号

### 極性注意!

#### 超高輝度白色LED

足短い方を-に差し込む  
足の長い方を+に差し込む

基板に印刷された図

マイナス側 - + 記号

切り欠き  
短い

**重要!**  
奥まで差し込む

はんだのショートに気をつける

内側の赤い部分ではんだ付するとショートしやすいです  
外側の水色の部分ではんだ付するとショートを予防できます

正しいはんだ付け

ショートしたはんだ付け

### セラミックコンデンサ

334

記号

入るところまで差し込む。

基板

334

根本から切断する

### 極性注意!

#### 整流ダイオード

目印の帯

記号 D1

整流ダイオードを基板に奥まで挿し込む

リードを基板の根本から曲げてひろげる

### 極性注意!

#### 電解コンデンサ

目印の帯

470μF-16V

100μF-16V

33μF-16V

入るところまで差し込む

目印の帯

記号

リードを基板の根本から曲げてひろげる

はんだのショートに気をつける

内側の赤い部分ではんだ付するとショートしやすいです  
外側の水色の部分ではんだ付するとショートを予防できます

正しいはんだ付け

ショートしたはんだ付け

はんだ付後に根本から切断する  
基板(横から見た図)