

DR-3/4 ダイナモスマートラジオ組立補足説明書(基板はんだ付編)

久富電機産業株式会社

〒720-0003 広島県福山市御幸町森脇989

部品選択

C1とR1は時間調整の回路設計用として選びます。

1/4W抵抗器



記号

470KΩ (黄紫黄金)

220KΩ (赤赤黄金)

100KΩ (茶黒黄金)

極性注意! 電解コンデンサ




47μF-16V



100μF-16V



220μF-16V



奥まで差し込む



CdS (光センサ)

①台紙から外し伸ばす

②白いプラにピッタリ合わせる

③プラに合わせて折り曲げる

③CdSの向きを戻す

④奥まで差し込み
リード線を広げて
はんだ付け

極性注意!

スイッチング
ダイオード



セラミックコンデンサ

入るところまで
差し込む。

記号



基板(横から見た図)

