

DR-5/6 ダイナモワイヤレスラジオ組立補足説明書 (基板はんだ付編)

極性注意! 電解コンデンサ

470 μ F-16V
100 μ F-16V
33 μ F-16V

目印の帯
奥まで差し込む

記号

セラミックコンデンサ

入るところまで差し込む。

334

基板(横から見た図)

記号

部品選択 C1とR1は時間調整の回路設計用として選びます。

1/4W抵抗器

470K Ω (黄紫黄金)
220K Ω (赤赤黄金)
100K Ω (茶黒黄金)

記号

極性注意! 電解コンデンサ

47 μ F-16V
100 μ F-16V
220 μ F-16V

目印の帯
奥まで差し込む

記号

極性注意!

トランジスタ

平らな面
型番の記載

C1815

リードを軽く広げて差し込む。

記号

極性注意!

整流ダイオード

目印の帯

D2 ~ D12

極性注意!

スイッチングダイオード

D1

CdS (光センサ)

- ①台紙から外し伸ばす
- ②白いプラにピッタリ合わせる
- ③プラに合わせて折り曲げる
- ④奥まで差し込みリード線を広げてはんだ付け

